



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,DHY](http://radwag.com/pl/info,w1,DHY)

## Waga niemowlęca C315.10/20.D-3



### Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego wskazania



Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Pamięć ALIBI



Wi-Fi

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 10 / 20 kg             |
| Dokładność odczytu [d]      | 5 / 10 g               |
| Zakres tary                 | -20 kg                 |
| Parametry fizyczne          |                        |
| Wyświetlacz                 | LCD (z podświetleniem) |
| Masa netto                  | 3,5 kg                 |

## Interfejs komunikacyjny

Interfejs RS232

## Parametry elektryczne

Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator

Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin

## Warunki środowiskowe

Temperatura pracy 0 ÷ +40 °C

Wilgotność względna powietrza 10% ÷ 85% RH bez kondensacji

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria

Drukarki paragonowe  
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej  
Wyświetlacze  
Konwerter RS 232 – Ethernet  
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)

Przewody RS 232, RS 485  
Konwerter RS 232 - USB  
Przewody RS 232 (waga – drukarka EPSON)  
Konwerter RS 232 – RS 485

## Oprogramowanie

RAD KEY  
R-LAB

Sterownik LabVIEW  
Edytor WAG 2.0

## Wymiary urządzenia

